

VK2C24B参考电路

建议芯片的COM脚和LCD的COM脚顺序1对1连接
SEG脚为了PCB走线方便可打乱顺序
注意写软件时显示RAM对应的顺序也要改过来

A

A

B

B

C

C

D

D

1. 软件配置偏置电压由内部电压调整功能实现：
VLCD和VDD短接，VR=0R
2. 软件配置偏置电压由VLCD脚提供时：
(VLCD可以通过VR接到小于5.5V的电源上，VLCD可以大于VDD)
VLCD通过VR接到VDD上，VDD=5V VR=12K时：
VLCD大约为4.2V
建议VR用20K可调电阻调到显示效果最佳，取此时阻值。

