



TPQ脚的输出可配置

MDT	MOD	MHL	输出功能
悬空	悬空	悬空	直接CMOS输出，高电平有效（默认）
悬空	悬空	VDD	直接CMOS输出，低电平有效
悬空	GND	悬空	直接开漏输出，高电平有效
悬空	GND	VDD	直接开漏输出，低电平有效
VDD	悬空	悬空	CMOS锁存输出，上电输出 0
VDD	悬空	VDD	CMOS锁存输出，上电输出 1
VDD	GND	悬空	开漏锁存输出，上电输出高阻，高电平有效
VDD	GND	VDD	开漏锁存输出，上电输出高阻，低电平有效

MMS 选择多键/单键输出
悬空 多键输出，支持同时按下
VDD 单键输出，只输出最先触摸的键

MTS 选择长按最长输出时间
悬空 无穷大
GND 最长输出16S，大于16S复位

Title: VK3604参考电路		
Size: A4	Number: 1	VERSION: V10
Date: 2012.07.26	Time: 9:49:04	Sheet of 1
FILE: D:\工作A\工程资料\TOUCH\36系列\VK3604开发资料\VK3604参考电路.SchDoc		

